

HP Elite Dragonfly G4（LTE）

日本HP社製「HP Elite Dragonfly（エイチピー エリート ドラゴンフライ）G4（LTE）」についてご紹介しています。



HP Elite Dragonfly G4

ハイブリッドワークの革新を極める、
13.5インチ・フラッグシップノートPC




ノート型

法人向け

特長

- 「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」対応
- プラチナバンド対応
- ビジネス向けの機能が充実
- より優れたパフォーマンスと効率
- プライバシーを守るシャッター



スペック

品番	86P98PA#ABJ	86Q02PA#ABJ	
本体カラー	スレートブルー		
OS	Windows® 11 Pro 64ビット（2022 Update）		
表示方式	13.5インチワイド（3：2） WUXGA+ 液晶ディスプレイ（光沢、 1920×1280ドット、400cd/m ² 、 UWVA）、LEDバックライト、 ambient light sensor	13.5インチワイド（3：2） WUXGA+ 液晶タッチディスプレイ （光沢、1920×1280ドット、 1000cd/m ² 、UWVA）、LEDバック ライト、ambient light sensor、 HP Sure View Reflect（内蔵プ ライバシースクリーン機能）搭載	
CPU	インテル® Core™ i5-1335U プロ セッサ	インテル® Core™ i7-1355U プロ セッサ	
メモリー	16GB（オンボード）LPDDR5	32GB（オンボード）LPDDR5	
ストレージ	SSD：512 GB（PCIe NVMe）		
光学式ドライブ	非搭載		
ワイヤレス WAN※1	搭載通信モジュール	Fibocom L860-GL-16	
	対応USIMカード	5G-USIMmulti(F)※2・USIMカード（F）／nanoサイズ	
	eSIM対応	○※3	
	電話番号書き込み機能	○※4	
	通信方式	4G方式（FDD-LTE/AXGP）／3G方式	
	キャリアアグリゲーション	対応	
	通信速度※5	SoftBank 4G LTE（FDD-LTE）：下り最大367Mbps※6／上り最大46Mbps SoftBank 4G（AXGP）：下り最大214Mbps※7／上り最大13Mbps	
	対応周波数	国内	SoftBank 4G LTE（FDD-LTE）：2.1GHz／1.7GHz／900MHz SoftBank 4G（AXGP）：2.5GHz 3G（W-CDMA）：2.1GHz／900MHz

ワイヤレスWAN ^{※1}	対応周波数	海外 ^{※8}	FDD-LTE：2.3GHz (B30) / 2.1GHz (B1) / 2.1GHz・1.7GHz (B4/B66) / 1.9GHz (B2/B25) / 1.7GHz (B3) / 1.5GHz (B32) / 900MHz (B8) / 850MHz (B5/B26) / 800MHz (B18/B19/B20) / 700MHz (B12/B13/B14/B17/B29) / 600MHz (B71) TDD-LTE：5.2GHz (B46) / 3.7GHz (B43) / 3.6GHz (B48) / 2.6GHz (B38) / 2.5GHz (B41) / 2.3GHz (B40) / 1.9GHz (B39) UMTS：2.1GHz (B1) / 900MHz (B8)
無線LAN	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi準拠)		
外形寸法	約幅297.4 mm × 奥行220.4 mm × 高さ16.4 mm (最薄部、突起部含まず)		
バッテリー駆動時間 ^{※9}	9時間以上		
質量 ^{※10}	約1.05kg	約1.08kg	

スペック

品番	86Q06PA#ABJ		
本体カラー	スレートブルー		
OS	Windows® 11 Pro 64ビット (2022 Update)		
表示方式	13.5インチワイド (3:2) WUXGA+ 液晶タッチディスプレイ (光沢、1920×1280ドット、1000cd/m ² 、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor、HP Sure View Reflect (内蔵プライバシースクリーン機能) 搭載		
CPU	インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー		
メモリー	32GB (オンボード) LPDDR5		
ストレージ	SSD：512 GB (PCIe NVMe)		
光学式ドライブ	非搭載		
ワイヤレスWAN ^{※1}	搭載通信モジュール	Fibocom L860-GL-16	
	対応USIMカード	5G-USIMmulti(F) ^{※2} ・USIMカード (F) / nanoサイズ	
	eSIM対応	○ ^{※3}	
	電話番号書き込み機能	○ ^{※4}	
	通信方式	4G方式 (FDD-LTE/AXGP) / 3G方式	
	キャリアアグリゲーション	対応	
	通信速度 ^{※5}	SoftBank 4G LTE (FDD-LTE)：下り最大367Mbps ^{※6} / 上り最大46Mbps SoftBank 4G (AXGP)：下り最大214Mbps ^{※7} / 上り最大13Mbps	
対応周波数	国内	SoftBank 4G LTE (FDD-LTE)：2.1GHz / 1.7GHz / 900MHz SoftBank 4G (AXGP)：2.5GHz 3G (W-CDMA)：2.1GHz / 900MHz	
	海外 ^{※8}	FDD-LTE：2.3GHz (B30) / 2.1GHz (B1) / 2.1GHz・1.7GHz (B4/B66) / 1.9GHz (B2/B25) / 1.7GHz (B3) / 1.5GHz (B32) / 900MHz (B8) / 850MHz (B5/B26) / 800MHz (B18/B19/B20) / 700MHz (B12/B13/B14/B17/B29) / 600MHz (B71) TDD-LTE：5.2GHz (B46) / 3.7GHz (B43) / 3.6GHz (B48) / 2.6GHz (B38) / 2.5GHz (B41) / 2.3GHz (B40) / 1.9GHz (B39) UMTS：2.1GHz (B1) / 900MHz (B8)	
無線LAN	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi準拠)		
外形寸法	約幅297.4 mm × 奥行220.4 mm × 高さ16.4 mm (最薄部、突起部含まず)		
バッテリー駆動時間 ^{※9}	9時間以上		
質量 ^{※10}	約1.08kg		

- ※ 1. 当社通信サービスご利用時の仕様です。
- ※ 2. 5G-USIMmulti(F) をご利用の場合、Windows® OSのアップデートが必要です。また、お客さまによるアクセスポイント設定が必要となる場合があります。詳しくは[こちら](#)をご確認下さい。
- ※ 3. eSIMの動作確認は次の商品コードのeSIMにて実施しています。
「IDCAC1」または「TLCAC1」
eSIMをご利用の場合、Windows® OSのアップデートが必要です。また、お客さまによるアクセスポイント設定が必要となる場合があります。詳しくは[こちら](#)をご確認下さい。eSIMの設定には、携帯電話網とは別の無線LANや有線LANなどによるインターネット接続が必要です。原則としてeSIMのプロファイルをダウンロードする際に必要なアクティベーションコードはQRコードでのご提供となります。
- ※ 4. 電話番号書き込み機能に「○」が掲載されていることは、eSIM（対象商品コード：「IDCAC1」または「TLCAC1」）への電話番号書き込み動作の確認を実施したということのみを意味しており、物理USIMへの電話番号書き込み機能の動作確認など他の動作の確認は含まれていません。
- ※ 5. ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。ご利用のエリアによって、最大通信速度は異なります。
- ※ 6. 一部エリアから順次提供中です。ご利用エリアによっては、最大通信速度は異なります。提供エリアについては[こちら](#)をご確認ください。
- ※ 7. 提供エリアは順次拡大中です。ご利用エリアによっては、最大通信速度は異なります。提供エリアについては[こちら](#)をご確認ください。
- ※ 8. 海外でのワイヤレスWANの接続はメーカーにて保証していません。記載の対応周波数は、ワイヤレスWANの実装仕様であり、当社の提供する国際ローミングサービスの対象国・対象地域および対象事業者を表すものではありません。当社が提供する国際ローミングサービスの対象国・対象地域・対象事業者は、別途当社のホームページをご確認下さい。
- ※ 9. JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）にもとづく駆動時間です。バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※ 10. 各製品で質量が異なる場合があります。

その他の品番・製品の詳細は「[製品メーカー（株式会社 日本HP）ホームページ](#)」をご確認下さい。。

本製品のご購入について

本製品のご購入は、株式会社 日本HPまたは株式会社 日本HPが指定する販売代理店等よりご購入下さい。詳しくは「[ご購入について](#)」または「[製品メーカー（株式会社 日本HP）ホームページ](#)」をご確認下さい。

- ※ 原則として、当社または当社代理店（当社代理店であってもメーカー各社の代理店を兼ねている場合を除きます。）からのご購入はできません。
- ※ 当社法人向けサービス「かんたんオフィス」をご利用の場合は、当社の法人担当営業までご相談下さい。なお、一部お取り扱いのない製品または品番があります。

本製品のサポートについて

本製品の不具合・故障修理のお申込み・お問い合わせ、技術支援に関するお問い合わせ（製品の操作全般のお問い合わせを含みます。）、その他製品に関するお問い合わせは、株式会社 日本HPまたは株式会社 日本HPが指定する販売代理店等にて承ります。詳しくは「[サポート情報](#)」または「[製品メーカー（株式会社 日本HP）ホームページ](#)」をご確認下さい。

▶製品一覧

【本パンフレットに掲載の製品（メーカーブランド製品）について】

- 本パンフレットに掲載の製品（メーカーブランド製品）は、メーカー各社が製造販売する「通信モジュール内蔵 パーソナルコンピュータ製品」の内、当社通信サービスのご利用について当社が推奨するパーソナルコンピュータ製品です。
- 当社は、メーカーブランド製品本体および実装機能等そのすべてについて何らの保証を行うものではありません。製品における保証内容については、メーカー各社にご確認ください。
- メーカーブランド製品は、原則として、当社または当社代理店（当社代理店であってもメーカー各社の代理店を兼ねている場合および当社法人向けサービス「かんたんオフィス」などを除きます）からのご購入はできません。
- 詳しくは[当社ホームページ](#)をご確認下さい。

※パンフレットの記載内容は、2024年5月21日時点のものです。

[お問い合わせはこちら](#)

- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。